Ulkomittauskeskukset



Sähköiset kanavat:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Puhelinnumerot:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

Y-Tunnus / VAT:
0306687-3
FI03066873

ULKOMITTAUSKESKUKSET



Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/cu liittimet ja sadekaton.

Keskukset voidaan asentaa tarpeen mukaan joko seinään, pylvääseen tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Keskukset soveltuvat niin pinta- kuin uppoasennukseen (uppoasennukseen suosittelemme upotuskehystä).

Vaihtoehtoja joka tarpeeseen:

- 50A malli ilman jalustaa
- 63A mallit kiinteällä jalustalla, ylijännitesuojalla ja sulaketarvikkeilla
- 63A ja 80A paritalomallit kiinteällä jalustalla, ylijännitesuojalla ja sulaketarvikkeilla
- Samassa kotelorakenteessa myös varavoimakeskukset!

ULKOMITTAUSKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
3400900	Mittauskeskus FE UMK700-63A3J1V	In63, 1x4P VVSK, PSR, 1T, 500x796x214		
3400956	Mittauskeskus FE UMK700JAL-63A3J1VYJS	In63, 1x4P VVSK, PSR, 500x1600x214 (RAL7024)		
3400957	Mittauskeskus FE UMK1120JAL-PT-63A6J2VYJS	In63, 1x4P VVSK, PSR, YJS, 500x1600x214		
3400958	Jalusta 840/500, UMK, MKV	Lisävaruste, 500x840x210		
3400959	Mittauskeskus FE UMK1120-PT-80A6J2VYJS	In80, 1x4P VVSK, PSR, YJS, 500x1600x214		
3400966	Varavoimakeskus FE MKV700-50A3J1VYJS	In50, 1x4P VVSK, PSR, 500x795x210		
3400967	Varavoimakeskus FE MKV1120JAL-80A18J1VYJS	In80, 1x4P VVSK, PSR, 500x1600x214		
3400970	Mittauskeskus FE UMK700JAL-63A3J1VYJS	In63, 1x4P VVSK, PSR, 500x1735x210 (RAL7035)		









Tuotetiedot

Ukomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400900	Pääkytkin (A)	63A
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	JS 1nap C16	3
Ue (V)	230/400	Mittari A	50
In (A)	50	Mittarien määrä max.	1
IP	34	Varatilat (mod)	18
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10kA	Väri	RAL7024
Materiaali	Ku-si		







Tuotetiedot

Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille ja ylijännitesuoja. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet asennetuna paikalleen.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400956	Pääkytkin (A)	63
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	JS 1nap C16	3
Ue (V)	230/400	Mittari A	50
In (A)	50	Mittarien määrä max.	1
IP	34	Varatilat (mod)	17
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10kA	Väri	RAL7024
Materiaali	KuSi		

3400957

Mittauskeskus FE UMK1120JAL-PT-63A6J2VYJS

Mittauskeskus FE UMK1120JAL-PT-63A6J2VYJS
In63, 1x4P VVSK, PSR, YJS, 500x1600x214

28.03.2024



Tuotetiedot

Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille ja ylijännitesuoja. Keskuksen mukana toimitetaan myös 35A päävarokkeet, 25A varokkeet asuntojen mittauksille, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet asennetuna paikalleen.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400957	Materiaali	KuSi
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	Pääkytkin (A)	63
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	6
In (A)	50	Mittarien määrä max.	2
IP	34	Varatilat (mod)	12
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10	Väri	RAL7024

Sähköiset kanavat:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Puhelinnumerot:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

Y-Tunnus / VAT:
0306687-3
FI03066873







Tuotetiedot

Asennusvalmis jalusta kasattuna, sisältää peitelevyt ja tukiraudat.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400958	Väri	RAL7024
Materiaali	Ku-Si		

Mittauskeskus FE UMK1120-PT-80A6J2VYJS

Mittauskeskus FE UMK1120-PT-80A6J2VYJS
In80, 1x4P VVSK, PSR, YJS, 500x1600x214

28.03.2024



Tuotetiedot

Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille ja ylijännitesuoja.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400959	Materiaali	KuSi
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	Pääkytkin (A)	125
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	6
In (A)	80	Mittarien määrä max.	2
IP	34	Varatilat (mod)	12
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10	Väri	RAL7024

Sähköiset kanavat:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Puhelinnumerot:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

Y-Tunnus / VAT:
0306687-3
FI03066873



Tuotetiedot

POK varavoimakeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden.Toimitus sisältää verkko-0-generaattori valinta-kytkimen sekä tarvittavan määrän johdonsuojakatkaisijoita. Keskukseen on asennettu 32A kojevastike varavoiman syöttöä varten sekä 5x16A voima- ja 16A suko-pistorasiat, jotka molemmat on suojattu 30mA vikavirta-suojakytkimellä, kääntölaipan, irroitettavan syöttölaipan sekä sadekaton. LED -merkkivalomoduli ilmaisee verkossa olevan jännitteen. Keskuksessa on mittaus ennen pääkytkintä (etäluettavalta mittarilta ei katkea jännite). Sisältää ylijännitesuojan.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400966	Pääkytkin (A)	63A
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	JS 1nap C16	3
Ue (V)	230/400	Mittari A	50
In (A)	50	Mittarien määrä max.	1
IP	34	Varatilat (mod)	14
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10kA	Väri	RAL7024
Materiaali	Ku-si		

Sähköiset kanavat:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Puhelinnumerot:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

Y-Tunnus / VAT:
0306687-3
FI03066873



Tuotetiedot

POK varavoimakeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden.Toimitus sisältää verkko-0-generaattori valinta-kytkimen sekä tarvittavan määrän johdonsuojakatkaisijoita. Keskukseen on asennettu 63A kojevastike varavoiman syöttöä varten sekä 5x16A voima- ja 16A suko-pistorasiat, jotka molemmat on suojattu 30mA vikavirta-suojakytkimellä, kääntölaipan, irroitettavan syöttölaipan sekä sadekaton. LED -merkkivalomoduli ilmaisee verkossa olevan jännitteen. Keskuksessa on mittaus ennen pääkytkintä (etäluettavalta mittarilta ei katkea jännite). Sisältää ylijännitesuojan.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400967	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 95mm2	JS 1nap C16	3
Ue (V)	230/400	JS 3nap C16	2
In (A)	80	Mittarien määrä max.	2
IP	34	Varatilat (mod)	9
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10	Väri	RAL7024
Materiaali	KuSi		

FI CE

Tuotetiedot

Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille ja ylijännitesuoja. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet asennetuna paikalleen.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400956	Pääkytkin (A)	63
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm2	JS 1nap C16	3
Ue (V)	230/400	Mittari A	50
In (A)	50	Mittarien määrä max.	1
IP	34	Varatilat (mod)	17
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10kA	Väri	RAL7024
Materiaali	KuSi		